



FRAISEUSE MOTORISEE BFW 40/E PROXXON

Fraiseuse motorisée BFW 40/E avec module de régulation de 900 6.000 tr/mn.

Axe monté sur trois roulements à billes (sans engrenage) permettant un fonctionnement sans vibration et silencieux grande concentricité.

Tête de boîtier en fonte d'aluminium avec col de 43 mm (norme européenne). Grand interrupteur pratique fonction d'arrêt d'urgence. Le tableau clair facilite la sélection du régime approprié pour le perçage et fraisage de différents matériaux.

Autres données techniques:

220 - 240 Volts avec régulation électronique onde pleine.

Courant secondaire 40 V DC.

Puissance maximale absorbée 250 W.

Régime réglable progressivement de 900 6.000 tr/mn.

Poids 4,2 kg.

Livrée avec pinces de serrage en 2,35 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 5,0 et 6,0 mm et 2 clés de serrage.

SKU 12751